


GENERADOR INVERTER SILENCIOSO

NITRO[®]
MACHINERY

Modelo
NIT-GYC2000



DATOS GENERALES

Tipo de motor:	Gasolina y 4 tiempos
Voltaje:	110V / 60Hz
Potencia máxima (kW):	1.8
Potencia nominal (kW):	1.6
Tanque:	4 L
Consumo:	1 L/h
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Capacidad de aceite:	0.35 L
Tipo de bujía:	A7RTC
Peso:	21 kg
Encendido:	Manual
Medidas L*W*H:	54*32.5*49 cm
Nivel de ruido:	63.5 dB
Enchufes:	2 tipo americano 110V

Funciones

- Interruptor de 3 pasos.
- Alerta por bajo nivel de aceite.
- Indicador de sobrecarga.

INCLUYE

- Llave para bujía, desarmador



USB Tipo-A

USB Tipo-C

Laptop
Bocinas
Celulares
Powerbank
Luces
Lámparas
Ventilador
Licuadora



Aplicaciones

- Trabajos en sitios remotos.
- Electrodomésticos.
- Oficinas móviles.
- Emergencias en el hogar.
- Eventos al aire libre.

Ventajas

- Señal de onda pura para electrónicos sensibles.
- Eficiencia de combustible.
- Portabilidad.
- Bajos niveles de ruido.